

SIP mit 1&1

<https://hilfe-center.1und1.de/dsl-hardware-c85325/fremd-hardware-c85411/konfigurationsdaten-1und1-telefonie-a796046.html>

- Provider: 1&1
- Benutzername: 49VorwahlTelefonnummer (ohne +) - Beispiel: 49123412345
- Passwort: das von 1und1 evtl. zugewiesene bzw. dann abgeänderte oder eigens vergebene VoIP Passwort

- 1&1 SIP-Server = sip.1und1.de
- 1&1 SIP Register Port: 5060
- 1&1 SIP Terminal Use Outbound Proxy: Yes
- 1&1 SIP Terminal Use Register: Yes
- 1&1 SIP Proxy Domain Name: sip.1und1.de
- 1&1 SIP Proxy IP Address: 212.227.15.197
- 1&1 SIP Proxy Port: 5060
- 1&1 SIP Register Domain Name: sip.1und1.de
- 1&1 SIP Register IP Adresst: 212.227.15.197
- 1&1 SIP Register Port: 5060
- 1&1 SIP Authentication String: 49<vorwahl><rufnummer>
- 1&1 SIP Terminal User Name: 49<vorwahl><rufnummer>
- 1&1 SIP Terminal Password: <passwort>
- 1&1 SIP Terminal Port: 5060
- 1&1 SIP Terminal Use Null Packet: No
- 1&1 SIP Terminal Use DNS: Both Register And SIP Proxy Servers Use DNS

- 1&1 STUN-Server = stun.1und1.de
- 1&1 STUN Server Port: 3478

- 1&1 realm = 1und1.de

- DNS Query Type: None SRV
- Set Registration Duration: 60 (Sek.)
- Terminal Audio RTP Port: 10000
- Terminal Audio PacketSize Time: 20 (millisecond)

From:

<http://wiki.richter-ch.de/> - **Wiki.Richter-Ch.de**

Permanent link:

<http://wiki.richter-ch.de/doku.php?id=wiki:computer:sip>

Last update: **2017/07/06 09:44**

